

■ **ATTENZIONE:** Il cablaggio 230V CA deve essere eseguito **ESCLUSIVAMENTE** da un elettricista qualificato.

Disconnettere sempre l'alimentazione a monte prima di qualsiasi intervento. Aprire l'involucro invalida la garanzia.

● GUIDA PASSO PER PASSO

1

Scarica l'app TemaOne

App Store (iOS 14+) / Google Play (Android 8+)

Crea un account o accedi con le credenziali esistenti

2

Cablaggio 230V CA [ELETTRICISTA]

Pin 4 (NEUTRAL) → Neutro rete 230V

Pin 3 (LIVE) → Fase 230V (dopo sezionatore a monte)

Pin 1 (AC+) e Pin 2 (AC-) → Ingresso attuatore cancello

3

Alimenta il dispositivo

Ripristina l'alimentazione a monte

Verifica connessione: scansiona con scanner BLE

oppure controlla stato "Online" nell'app TemaOne

4

Configura il Wi-Fi dall'app

App → tocca "+" → seleziona TemaOne

Connessione BLE automatica → inserisci password Wi-Fi 2.4GHz

Attendi conferma "Online" in app (max 2 min)

5

Testa e personalizza

Verifica apertura/chiusura dall'app

Configura geofencing, notifiche e utenti aggiuntivi

Collega Google Home, Alexa o SmartThings

● VERIFICA STATO DISPOSITIVO



Scanner BLE

✓ Alimentazione OK

Cerca "TemaOne" con app BLE scanner (es. nRF Connect)



App TemaOne

✓ Connessione Wi-Fi

Dispositivo appare "Online" nella lista dispositivi

● CONNETTORE J2 — MORSETTIERA 4 PIN

PIN	SEGNALE	TENSIONE	DESCRIZIONE
1	AC+	SELV max 60V	Uscita + → Attuatore
2	AC-	SELV max 60V	Uscita - → Attuatore
3	LIVE	230V CA ■	Fase rete (dopo sezionatore)
4	NEUTRAL	230V CA ■	Neutro rete elettrica

■ **Pin 3-4: 230V CA pericolosa | Pin 1-2: SELV sicura (max 60V)**

Non invertire i collegamenti. Cavi 230V: sezione min. 1.5mm².

● COMPATIBILITÀ

■	App mobile	iOS 14+ / Android 8.0+
■	Smartwatch	Apple Watch / Wear OS
■	Infotainment	Apple CarPlay / Android Auto
■	Smart Home	Google Home / Alexa / SmartThings
■	Assistenti	Google Assistant / Siri Shortcuts
■	Connettività	Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n + BLE 4.2

● SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	230V CA / 50Hz / max 1A
Uscita	SELV max 60V / 700mA — contatto pulito
Dimensioni	50 × 50 × 20.1 mm
Peso	48 g
Temp. operativa	0°C ÷ +40°C
Marcatura CE	Direttiva EMC 2014/30/UE

● PROBLEMI COMUNI

Dispositivo non rilevato da BLE scanner

→ Verificare alimentazione 230V a monte — controllare sezionatore

App non trova il dispositivo in configurazione

→ Verificare rete Wi-Fi 2.4GHz attiva e password corretta

Dispositivo non appare Online nell'app TemaOne

→ Verificare connessione Internet del router — riavviare il dispositivo

Cancello non risponde al comando

→ Verificare cablaggio pin 1 (AC+) e pin 2 (AC-) su attuatore